

SAFETY-ZONE

Safety-Zone Walk Through Metal Detector



Display Graphique de l'Intelliscan Safety Zone

Le détecteur Safety-Zone répond à la nécessité pour la sécurité et l'efficacité.

Sécurité, efficacité, qualité et fiabilité sont les caractéristiques du Safety-Zone de Ranger.

- 2 Zone de relèvement
- Manière efficace de Discrimination
- Programme de default et personnalisation
- Plaque pour fixer au sol
- Technologie breveté USA

SAFETY-ZONE

Safety-Zone Walk through Metal Detector

Applications

- Aeroport et Ports
- Edifice de'Etat
- Ambassade
- Station de Police
- Tribunal
- Prisons
- Base militaire
- Hôpital
- Banque
- Organisme
- Ecole et Université
- Hotels et Casinò
- Station d'Eergie
- Lieu de recherche
- Stade
- Transport Publique
- Point de Reference
- Fabbrique et Magain
- Etude Broadcast
- Musée
- Night Clubs

Carattéristique general

- 2 zone independante de rilevation
- Capacité de discrimination avancé
- Programmes de default pour haut livaux de securité
- Processeur programmable dall'usager
- Analyse digitale et diagnostique du signau
- Circuit d'eliminations interference
- Sensibilité de zone regolable
- Password de securté
- Technologie a onde continue
- Inoffensif pour Pacemakers et femme enceinte

Optional disponible

- Kit de roue pour facilité le transport
- Systeme de back up batteries
- Remote display en fibres optiques
- Weather Proof Exterior - Esclusive Wood Finishes

Dimension, poids et alimentation



Dimension et poids pour expédier

Têt superieure:

85x27.5x62.5 cm

15.45 Kg.

Pannaux lateral:

227.5x22.5x67.5 cm.

65.45 Kg.

Alimentation:

115-230 VAC, 50-60 Hz

Information de Garantie

E.B. elettronica Division Security
garantie 24 mois le materiel.

Official

RANGER™
SECURITY DETECTORS

Agents

EB elettronica srl - Security Division
Via del Lavoro, 4 - 48015 Cervia (Italy)
tel. +39.0544.1888000 fax +39 0544.965036
info@rangersecurity.it



rif. 01-150908

P.I. - C.F e RI.RA: 02404840395 - Cap.Soc. Euro 60.000,00 di cui Euro 48.750,00 i.v - R.E.A: RA 198813